

UWAGA !

Przed pierwszym użyciem należy doładować akumulator!

O zakończeniu ładowania intensywnego informuje zmiana koloru lampki "CHARGE" z czerwonego na zielony (stan podtrzymania). Natomiast dioda "OK" pokazuje tylko chwilowy stan napięcia akumulatora i świeci już przed zakończeniem ładowania.

Czas pełnego ładowania standardową ładowarką (przy wyłączonym wzmacniaczu!): dla akumulatora 7 Ah - ok. 8 godzin, dla 12 Ah - ok. 12 godzin - ale ładowarka może pozostać podłączona dowolnie długo, nie grozi to "przeładowaniem". Ładowanie z załączonym wzmacniaczem znacząco przedłuża czas jego trwania.

Jeśli urządzenie nie jest przez dłuższy czas podłączane do ładowarki może nastąpić samorozładowanie akumulatora (zasiarczenie elektrod) i **utrata pojemności!** Aby tego uniknąć należy po każdym użyciu naładować akumulator! Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu należy je ładować raz na 2 miesiące.

W przypadku, gdy nastąpi całkowite rozładowanie i akumulator wykazuje zerową pojemność (przy ładowaniu świecą na zielono kontrolki CHARGE i OK, ale nie ma podtrzymania pracy wzmacniacza z akumulatora lub jest ono bardzo krótkie) można spróbować reaktywować akumulator przez pozostawienie go w stanie ładowania przez ok. **24** godziny. Po kilkunastu minutach kontrolka CHARGE powinna zmienić barwę na czerwoną (akumulator zaczyna "przyjmować" coraz więcej prądu ładowania), a po pewnym czasie powinna także zgasnąć zielona dioda OK. Po naładowaniu obie kontrolki powinny ponownie świecić na zielono. Jeśli to nie nastąpi może być konieczna wymiana akumulatora.